



# Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro 400 M426

Vhodná pro firemní uživatele, kteří potřebují všestrannou síťovou multifunkční tiskárnu HP LaserJet, která poskytuje každodenní kancelářské funkce, včetně faxování, kopírování, skenování do e-mailu a síťové složky, přístup k podnikovým aplikacím pomocí dotykové obrazovky a možnost tisku z mobilních zařízení.



## Zvýšení produktivity – i na cestách.

- Skenování dokumentů přímo do e-mailu nebo síťové složky. Úspora času a rychlejší výsledky: Dvojitá hlava skeneru umožňuje skenovat dokumenty oboustranně najednou.
- Tisk formátu A4 rychlostí až 38 str./min při současném vtištění první stránky již za 6.5 sekundy.
- Se službou HP ePrint lze tisknout prakticky odkudkoliv. Odesílání souborů do tiskárny ze zařízení smartphone pomocí tisku HP ePrint Wireless Direct<sup>1,2</sup>.
- Díky bezdrátovému připojení lze po nastavení tiskárnu sdílet na pracovišti<sup>2,4</sup>. Konfigurace sítě je rychlá<sup>2,5</sup>.

## Vždy tisk vysoce kvalitních dokumentů.

- Tisk dokumentů v profesionální kvalitě s výrazným textem a jasnými obrázky pomocí originálních tonerových kazet HP LaserJet.
- Vylepšený výkon a ověřená spolehlivost produktů HP. Rozšířenější možnosti tisku díky maximální vstupní kapacitě 900 listů papíru (s volitelným zásobníkem na 550 listů).
- Úspora času díky originálním tonerovým kazetám HP LaserJet, které jsou spolehlivé a snadno se instalují.
- Cenově dostupnější tisk pomocí volitelných vysokokapacitních originálních černých tonerových kazet Original HP LaserJet<sup>6</sup>.

## Snadná správa tiskových úloh a přístup k podnikovým aplikacím.

- Podnikové aplikace a barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 7,62 cm (3") umožňují tisk z Internetu a skenování do online úložišť<sup>7</sup>.
- Správa pracovních procesů díky intuitivním funkcím dostupným přímo pomocí tiskárny: Prostřednictvím snadno dostupného portu USB lze odesílat tiskové úlohy i ukládat naskenované soubory na jednoty Flash.
- Snadné ovládání tiskového prostředí a úspora času a nákladů spojených s IT – nástroj HP Web Jetadmin pomáhá monitorovat vybavení a zvyšuje dobu provozu.

<sup>1</sup> Není k dispozici u všech tiskáren. Mobilní zařízení musí podporovat bezdrátové připojení. Tiskárna musí podporovat službu HP ePrint. Funkce může vyžadovat ovladač nebo aplikaci (ke stažení na adrese [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)).

<sup>2</sup> Tisk HP ePrint Wireless Direct, funkce HP Auto Wireless Connect a vestavěné bezdrátové připojení jsou dostupné pouze u multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro 400 M426dw.

<sup>3</sup> Vyžaduje připojení tiskárny k Internetu. Funguje se všemi zařízeními s podporou Internetu a e-mailu. Vyžaduje registrovaný účet webových služeb HP. Doba tisku se může lišit. Seznam podporovaných typů dokumentů a obrázků naleznete na adrese [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Další řešení jsou uvedena na stránce [www.hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions).

<sup>4</sup> Výkonnost bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti přístupového bodu. Pokud je aktivní připojení k síti VPN, může být připojení omezeno.

<sup>5</sup> Funkce HP Auto Wireless Connect nemusí být dostupná u všech systémových konfigurací. Rychlost bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Informace o kompatibilitě naleznete na adrese [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect).

<sup>6</sup> Černá tonerová kazeta HP LaserJet X není součástí dodávky; je třeba ji zakoupit samostatně.

<sup>7</sup> Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k Internetu. Služba může vyžadovat registraci. Dostupnost se liší podle země, jazyka a uzavřených smluv. Vyžaduje aktualizaci firmwaru. Podrobnosti naleznete na adrese [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).



# Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro 400 M426

Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování, přímý tisk pomocí USB
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulace HP Postscript Level 3, přímý tisk dokumentů PDF (v 1.7)
Rozlišení při tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi
Techologie tisku – rozlišení	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Tisková technologie	Laser
Rychlost tisku	Černá (A4): Až 38 str./min; Výstup první stránky – černobíle: Již za 6.5 s
Počet tiskových kazet	1 (černá)
Pracovní využití	Měsíčně, A4: Až 80 000 stran
Doporučený počet stran za měsíc	750 až 4 000 stran
Barevné skenování	ano
Typ skeneru	Plochý, automatický podavač dokumentů na 50 listů
Rozlišení skeneru	Až 1 200 x 1 200 dpi
Rychlost skenování	Černá (normální): Až 26 str./min; Barevné (normální): Až 17 str./min
Formát skenovaných souborů	PDF, PDF s možností vyhledávání, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (funkce skenování do zařízení USB a skenování do síťové složky pomocí předního panelu podporují pouze formáty JPG a PDF)
Rozlišení kopírování	Černá (text a grafika): Až 600 x 600 dpi
Rychlost kopírování	Černá (A4): Až 38 str./min
Ovládací panel	7.62cm dotykový barevný grafický displej
Rozlišení faxu	Černobílá, nejlepší režim: Až 300 x 300 dpi (s polotóny); Černobílá, standardní režim: 203x 98 dpi
Rychlost faxu	3 sek. na stránku
Funkce pro faxování	Paměť faxu (A4): až 300 stran; Podpora automatického zmenšení faxu: ano; Automatické opakování volby: ano; Fax – odložené odesílání: ano; Podpora rozpoznání vyzvánění: ano; Podpora předávání faxů: ano; Podpora telekomunikačního rozhraní faxu: ano; Podpora faxování na vyžádání: ano; Podpora telefonního režimu faxu: ano; Podpora ochrany před nevyžádanými zprávami: ano; Max. počet čísel pro rychlou volbu: Až 120 čísel (119 skupinových voleb); Podporovaná rozhraní počítače: ano; Podpora vzdáleného načítání: Ne.; Podpora sluchátka telefonu: Ne.
Standardní připojitelnost	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 hostitelský port USB; 1 síťový port Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 port USB pro přímý tisk
Standardní paměť	256 MB
Volby duplexního tisku	Automatický (standardní)
Typ a kapacita média, podavač 1	<b>ADF:</b> listů: 50; <b>Zásobník 1:</b> listy: 100; <b>Zásobník 2:</b> listy: 250
Podporované typy médií	Papír (obyčejný, režim Eco, tenký, silný, bankovní, barevný, hlavičkový, předtiskovaný, děrovaný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky; transparentní fólie, karton
Podporované formáty médií	A4; A5; A6; B5 (JIS), obálky (C5,DL)
Gramáž média	ADF: 60 až 90 g/m <sup>2</sup> ; Zásobník 1: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (přímá dráha podávání papíru pro speciální média); Automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk: 60 až 120 g/m <sup>2</sup>
Zákaznické velikosti médií	Víceúčelový zásobník: 76 x 127 až 216 x 356 mm; zásobník 2, volitelný zásobník na 550 listů: 105 x 148 až 216 x 356 mm
Kapacita automatického podavače dokumentů	Standardní, 50 listů
Manipulace s papírem	Víceúčelový zásobník na 100 listů; vstupní zásobník na 250 listů, automatická jednotka oboustranného tisku, automatický podavač dokumentů (ADF) na 50 listů, Výstupní zásobník na 150 listů <b>Vstupní kapacita:</b> Až 900 listů (s volitelným zásobníkem na 550 listů), Až 10 obálek <b>Výstupní kapacita:</b> Až 150 listů, Až 10 obálek, Až 75 listů fólie
Co je obsaženo v krabici	F6W14A: Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro MFP M426fdn; černá tonerová kazeta (výtežnost asi 3 100 stran); příručka Začínáme, informační leták věnovaný podpoře; disky CD se softwarem pro zařízení a elektronickou uživatelskou příručkou; napájecí kabel; telefonní kabel.
Příslušenství	Podavač/zásobník na 550 listů pro HP LaserJet
Spotřební materiál	<b>Černá tonerová kazeta A LaserJet</b> Průměrná výtežnost kazety je 3 100 standardních stran. Uváděná výtežnost odpovídá normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtežnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na adrese <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsplies</a> . <b>Černá tonerová kazeta X LaserJet</b> Průměrná výtežnost kazety je 9 000 standardních stran. Uváděná výtežnost odpovídá normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtežnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na adrese <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsplies</a> .
Kompatibilní operační systémy	Úplná softwarová instalace je podporována v systémech: Microsoft® Windows®8.1, Microsoft® Windows®8, Microsoft® Windows®7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista® (32bitový a 64bitový); Instalace pouze ovladačů je podporována v systémech: Microsoft® Windows® Server 2008 (32bitový a 64bitový), Windows® Server 2003 (32bitový, SP3 a vyšší); Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7; Linpus Linux : 9.4, 9.5; Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0; OpenSuSE: 11.3, 11.4; Fedora: 14, 15; Ubuntu®: 10.04, 10.10, 11.04; Debian: 5.0, 6.0 a HPUX11i
Napájení	Typ zdroje napájení: Vestavěný zdroj napájení Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Spotřeba: 600 W (tisk), 420 W (kopírování), 10,5 W (připraveno), 9,5 W (režim spánku), 0,1 W (vypnuto). Běžná spotřeba energie (TEC): 2,67 kWh/týden
Rozměry produktu	420 x 390 x 323 mm



© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Veškeré názvy značek a produktů jsou ochrannými nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných firem. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.